

New MDF必携版 ISDN回線の空き・コマンド廃止確認ツール

IAC-MDF IA信号チェッカ

IA信号チェッカ IAC-MDFは、局内MDFにおけるISDN回線のコマンド廃止やDSUの電源OFF/撤去時の回線空きを確認するツールとして開発されました。

同時に、ADSL回線のタイプ1及び2の上り・下り現用判別、外部断線状態の判別、リンク確立機能、その他としてアナログ現用・空き、極性判別機能などを標準装備しています。

	回線種別	状態	点灯
ISDN	現用 キャリアのみ	キャリア/データ有り⇒点灯	●
	使用中	キャリア/データ有り⇒点滅	●
	空き端子	空きのみ点灯	●
	コマンド廃止(ジャンパ有り)	空きのみ点灯	●
	DSU撤去	空きのみ点灯	●
	現用 DSU無し	空きのみ点灯	●
ADSL	Type 2 現用	上り/下り	●
	Type 1 現用	上り/下り	●
	使用中	アナログ使用中	●
	Type 1 現用	上り/下り	●
	未使用中	アナログ空き	●
	リンク確立 (リンク確立ボタンを押す)	Annex C Annex A	●
アナログ	使用中	3~40V デジタル信号無し	●
	未使用中	41~55V空き デジタル信号無し	●
極性判定	L1	A+	●
	L2	B+	●



セーフティ

ハイアクセス仕様。ノイズ防止対策済み製品。
リンク確立は電圧無し+他の信号無しを確認し実行。

標準構成

本体(1台)
40A用コード(1本)
ワニ口クリップ付コード(1本)
ニッケル水素電池(2本)+充電器(1個)

オプション

MDF接続コード各種
256/258/200UTS

本体サイズ

縦128×幅64×高さ28mm

本体質量

190g

連続動作時間

約12時間

SO目的で端末にて使用する場合は、大幅感度アップされた姉妹品 ADSL信号チェッカIAC-SPをご使用願います。

※仕様等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

TSC 高千穂産業株式会社

本社 〒462-0041 名古屋市北区浪打町1-44 ☎ 052-915-1111〈代〉

東京支店 〒108-0014 東京都港区芝5-19-6 ☎ 03-3453-4778〈代〉 名古屋支店 〒462-0041 名古屋市北区浪打町1-44 ☎ 052-915-1111〈代〉

大阪支店 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-1-11 ☎ 06-6536-1730〈代〉 岩倉工場 〒482-0041 岩倉市東町江東10-1 ☎ 0587-37-7771〈代〉